

Светодиодная лампа PAR 56

: WL-PAR-LED252HB WL-PAR-LED252HC
 WL-PAR-LED546HB WL-PAR-LED546HC



- Питание лампы: 12В AC.
- Лампа должна быть установлена квалифицированным электриком.
- Держите вдали от горючих и агрессивных веществ.

Корпус лампы изготовлен из высококачественного пластика - поликарбоната (ПК). Это материал более прочный, чем стекло, его труднее разбить поэтому лампы безопасны при транспортировке и использовании. Степень защиты: IP68.

Модели: WL-PAR-LED252HB 252 светодиода 18 Вт / 12В
 WL-PAR-LED546HB 546 светодиода 30 Вт / 12В

Модели: WL-PAR-LED252HC 252 светодиода 18 Вт / 12В
 WL-PAR-LED546HC 546 светодиода 30 Вт / 12В

PAR56

19

- 1). Постоянный красный, зеленый и синий к 1.
- 2). Ihklhyggucd расный к 1
- 3). Ihklhygguca e guck 1
- 4). Ihстоянный. kbgbck 1
- 5). Ihklhyggucd крый и зеленый к 1
- 6). Постоянный красный и синий свет.
- 7). Постоянный зеленый и синий свет.
- 8). Постоянный красный свет с медленно усиливающимся и исчезающим зеленым и синим.
- 9). Постоянный зеленый свет с медленно усиливающимся и исчезающим красным и синим.
- 10). Постоянный синий свет с медленно усиливающимся и исчезающим красным и зеленым.
- 11). Постоянный красный свет с усиливающимся и исчезающим зеленым.
- 12). Постоянный красный свет с усиливающимся и исчезающим синим.
- 13). Постоянный зеленый свет с усиливающимся и исчезающим красным.
- 14). Постоянный зеленый свет с усиливающимся и исчезающим синим.
- 15). Постоянный синий свет с усиливающимся и исчезающим красным.
- 16). Постоянный синий свет с усиливающимся и исчезающим зеленым.
- 17).
- 18).
- 19).

10

19

1. With the light power on, the light must be switched off and back on within 10 seconds, the light will then change to the next colour mode. When it changes to the last colour mode, it will come back to Mode 1.

No matter what colour mode the LED lights are on, by switch ON and OFF three times (within 5 seconds), all of the LED lights will be changed to Mode 16.

